

# Miernik cęgowy DT 266

DT 266 3½ CYFRY Miernik cęgowy



## DANE TECHNICZNE

Funkcja	Zakres	Dokładność
Napięcia stałe DC	1000V	$\pm <(0.5\%+1)$
Napięcie zmienne AC	750V	$\pm (1\%+4)$
Prąd zmienny AC	200A/1000A	$\pm (2\%+5)$
Pomiar rezystancji	400 $\Omega$ / 20k $\Omega$	$\pm (1\%+2)$
Test ciągłości obwodu (buzzer)	✓	
Sygnalizacja wyczerpania baterii	✓	
Impedancja wejściowa woltomierza	10M $\Omega$	
Zasilanie	9V Bateria (6F22), 1.5V Bateria(AAA)	
Maksymalne wskazanie	1999	
Wymiary wyświetlacza	14 x 47mm	
<b>Funkcje specjalne</b>		
Zatrzymanie wyniku	✓	
Maksymalne rowarcie szczęk	60mm	

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Kolor produktu	Szary
Ciężar produktu	350g (excluding tool box)
Wymiary	237 + 95 + 40mm
Wyposażenie standardowe	Przewody pomiarowe, Bateria, Walizeczka narzędziowa